

Uživatelský manuál telefonu dual SIM **7230**

Hlavní funkce:

Podpora dvou SIM karet najednou, příjem a volání z obou SIM, příjem SMS/MMS na obě SIM, možnost odesílání SMS/MMS z libovolné SIM

LCD dotykový displej
Vyzváněcí tóny (WAVE, MIDI, MP3)
Paměťová karta microSD
FM rádio
Bezdrátová technologie Bluetooth
Funkce webové kamery
Vestavěný fotoaparát
Videorekordér
Videopřehrávač
Zvukový rekordér
Možnost připojení a nabíjení přes USB.

Upozornění:

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Technické parametry:

rozměry: 104mm x 42mm x 16mm
váha: 80g
frekvence: 900/1800/1900 MHz

Li-ion baterie:

Baterie bez paměťového efektu s možností kdykoliv nabíjet.
napětí 3,7V
omezení nabíjecího napětí 4,2V

Nabíječka:

vstup: 100-240V 50/60Hz
výstup: 5V 500mA

Balení obsahuje:

Telefon, USB propojovací kabel, cestovní dobíječ, sluchátka, baterii, paměťovou kartu microSD.

Nastavení MMS

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. Menu – Služby – Datový účet - GPRS – Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte upravit. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu – T-mobile / O2 / VODAFONE

1 Název účtu – např. T-mobile MMS / O2 MMS / VODAFONE MMS

2 APN – mms.t-mobile.cz / mms / mms

3 Uživatelské jméno – mms / nevyplňuje se / mms

4 Heslo – mms / nevyplňuje se / mms

5 Autor. typ – normální

Pokud máte nastaven (nastavený) datové účty vašeho operátora (operátorů), můžete přistoupit k nastavení MMS. Menu – Zprávy – MMS – Nastavení zpráv – Upravit profil – poté si zvolte SIM 1 nebo SIM 2 – potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte OK. Poté zvolte Upravit profil. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

1 Přejmenovat profil – zvolte si jakýkoliv název

2 Domovská stránka – T-mobile - <http://mms>

O2 - <http://mms.o2active.cz:8002>

Vodafone - <http://mms>

3 Datový účet – zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili viz. výše

4 Typ připojení – http – po potvrzení se objeví Menu – Upravit kde zadáte hodnoty dle operátora:

4.1 Adresa proxy – T-mobile - 010-000-000-010

O2 - 160.218.160.218

Vodafone - 010.011.010.111

4.2 Port Proxy - T-mobile - 80

O2 - 8080

Vodafone - 80

5 Uživatelské jméno – nevyplňuje se

6 Heslo – nevyplňuje se

Nyní se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: Menu – Zprávy – MMS – Nastavení zpráv – Upravit profil – poté si zvolte SIM 1 nebo SIM 2 – najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte OK.

Nastavení GPRS WAP

Nejprve je třeba nastavit Datový účet. Menu – Služby – Datový účet - GPRS – Zde je 10 profilů – lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a zvolte upravit. Zobrazí se vám následující nabídka, kterou vyplníte dle parametrů operátora (operátorů) SIM:

Položka menu – T-mobile / O2 / VODAFONE

1 Název účtu – např. T-mobile WAP / O2 WAP / VODAFONE WAP

2 APN – wap.t-mobile.cz / wap / data.vodafone.cz

3 Uživatelské jméno – wap / nevyplňuje se / wap

4 Heslo – wap / nevyplňuje se / wap

5 Autor. typ – normální

Pokud máte nastaven (nastaveny) datové účty vašeho operátora (operátorů) můžete přistoupit k nastavení WAP. Menu – Služby – WAP – Nastavení – 2 Upravit profil - poté si zvolte SIM 1 nebo SIM 2 – vraťte se o jednu úroveň zpět a zvolte menu 2 Upravit profil. Potvrzením se dostanete na 10 profilů - lze upravit stávající nebo prázdný. Vyberte profil a stiskněte OK. Poté zvolte Upravit profil. Vyplňte následující Menu dle operátora SIM:

1 Přejmenovat profil – zvolte si jakýkoliv název

2 Domovská stránka – nemusíte vyplňovat

3 Datový účet – zde si zvolte účet dle operátora, který jste si nastavili, viz výše

4 Typ připojení – http – po potvrzení zvolit se objeví Menu – Typ připojení a na výběr budete mít WAP a http. Zvolte http a stiskněte OK. V MENU Upravit zadáte hodnoty dle operátora:

4.1 Adresa proxy – T-mobile - 010-000-000-010

O2 - 160.218.160.218

Vodafone - 010.011.010.011

4.2 Port Proxy – T-mobile - 80

O2 - 8080

Vodafone - 80

5 Uživatelské jméno – T-mobile – wap

O2 – nevyplňuje se

Vodafone - wap

6 Heslo – T-mobile – wap

O2 – nevyplňuje se

Vodafone - wap

Nyní se vraťte o jednu úroveň zpět a nastavovaný profil aktivujte: Menu – Služby – WAP – Nastavení – 2 Upravit profil - poté si zvolte SIM 1 nebo SIM 2 - najedte na vámi vytvořený profil a potvrďte OK a poté volbu 1 Aktivovat profil a potvrďte OK.

CE 0678 C.P.A. Czech tímto prohlašuje, že výrobek myPhone 6690 splňuje základní požadavky a všechny příslušné ustanovení Směrnice 1999/5/ES
Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity) najdete na adrese <http://www.cpa.cz/mn/myphone/>